# Hoja de datos del producto
## Características

# 49609
## Auxiliar 1Nc Para Fupact Infd40/160

### Principal

| | |
|---|---|
| Gama de producto | INF32<br>INF100...160<br>INF40<br>INF63<br>INF200...800 |
| Gama | FuPact |
| Nombre Corto del Dispositivo | contacto auxiliar |
| Tipo de Producto o Componente | Contacto auxiliar |
| Aplicación del Dispositivo | Conexión |
| Rango de compatibilidad | Fupact (Fupact INFD) seccionador fusible |
| Tipo de contactos auxiliares | Estándar |
| Composición contactos de señal | 1 NO |
| [Ith] Intensidad térmica convencional | 16 A |

### Complementario

| | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Lado izquierdo |
| Output contact breaking capacity | AC-15: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz<br>DC-12: 6 A a 24 V CC<br>AC-15: 2 A a "660/690 V" CA 50/60 Hz<br>AC-15: 3 A a 440 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A a 380/415 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A a 110 V CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A a "220/240 V" CA 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A a 250 V CA 50/60 Hz<br>DC-12: 0,1 A a 380/415 V CC<br>DC-12: 0,1 A a 440 V CC<br>DC-12: 0,4 A a "220/240 V" CC<br>DC-12: 0,4 A a 250 V CC<br>DC-12: 1,1 A a 110 V CC<br>DC-12: 2 A a 48 V CC |
| Carga mínima | 10 mA a 24 V |

### Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |

### Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| REACh libre de SVHC | Sí |
| Directiva RoHS de la UE | Cumple Declaración RoHS UE |
| Toxic de metal pesado libre | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Información de exención de RoHS | Sí |
| Regulación de RoHS de China | Declaración RoHS China |
| Divulgación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 Meses |