Hoja de datos del producto
Características

9002AW2

Conmutador de pie, Harmony 9002AW, industrial, blindajes de pedal y laterales, contacto SPDT, carcasa NEMA 2, 4, 13, 5 A resistiva a 600 V CA

Principal

Range	9002AW
Product	Conmutador de pie
Contact Operation	1 paso
Certifications	Registrado por UL[RETURN]CSA
Cable Entry	Entrada de conducto NPT de 0,75 pulgadas
Contact Arrangement	SPDT
Enclosure Rating	NEMA 2/4/13
Voltage Rating	600 V c.a./c.c.
Protection	Escudo de pedales Escudo lateral
Operator Action	Retorno de resorte
Rated Breaking Capacity	15 A a 120 V CA para inductivo circuito de control conforme a UL 508 10 A a 240 V CA para inductivo circuito de control conforme a UL 508 6 A a 480 V CA para inductivo circuito de control conforme a UL 508 5 A a 600 V CA para inductivo circuito de control conforme a UL 508 15 A a 120 V CA para resistivo circuito de control conforme a UL 508 0,5 A a 125 V CC para resistivo circuito de control conforme a UL 508
Height	123 mm
Width	137 mm
Depth	229 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,732 cm
Paquete 1 Ancho	14,224 cm
Paquete 1 Longitud	30,480 cm
Paquete 1 Peso	2,013 kg

Sostenibilidad de la oferta

Embalaje sin plástico	Sí
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Regulación REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Sin mercurio	Sí
Información de exención de RoHS	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Divulgación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	16

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months