Fiche produit
Caractéristiques

AR106
NetShelter WX - Coffret 19P MURAL - 6U porte perforée - noir

Présentation

Présentation	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack is packaged unassembled for smaller storage and delivery and takes up to 60% less space than assembled alternatives. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top/bottom mounted. Top/ bottom feature knockouts 1/2U of mounting space for accessories. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 6U Wall mount cabinet, 8.9 to 12.9 inches mounting depth, 200lb weight capacity, 19"" rack width, ships unassembled, 5 year APC warranty.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	6U

Physique

Hauteur	35,6 cm
Largeur	59,9 cm
Profondeur	40 cm
Poids du produit	9,39 kg
Couleur	Noir
Support de montage	Mural
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	32,89 cm
Profondeur de montage minimale	22,61 cm
Largeur du rack	19"
Charge permanente admissible	90,72 kg statique

Conformité

Normes	EIA-310E

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Take-back	Take-back program available