Fiche produit
Caractéristiques

GS1AM1
TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite

Principales

Gamme de produit	TeSys
Nom de l'appareil	GS1AM
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application du contact	Indicateur de position 0-I
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys GS GS1 F sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1G sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1 J sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1 K sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1 L sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1 N sectionneur inter-fusible TeSys TeSys GS GS1Q sectionneur inter-fusible
Description des contacts	1 F/O
Fonctionnement des contacts	Coupure précoce
[Ith] courant thermique conventionnel	16 A (at 40 °C)
[Ie] courant assigné d'emploi	5 A à 127 V AC-15 4 A à 230 V AC-15 3 A à 400/415 V AC-15 2 A à 440 V AC-15 12 A à 24 V DC-13 2 A à 48 V DC-13 0,6 A à 110 V DC-13 0,4 A à 220 V DC-13

Complémentaires

Endurance mécanique	1 Mcycles
Durée de vie électrique	30000 cycle AC-15
Courant nominal interrupteur	50 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Type de fusible	NFC DIN BS
Type de levier de manœuvre	Côté droit direct
Emplacement de montage	Surface avant
Poids du produit	0,023 kg

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Règlementation REACh	Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No