# Fiche produit
## Caractéristiques

# NSYCR20WU2
## ClimaSys - résistance chauffante - 20W - 110..250V

## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | ClimaSys |
| Nom du produit | ClimaSys CR |
| Type de produit ou équipement | Résistance chauffante |
| Plage de puissance | 20 W |
| Tension d'entrée | 110 à 250 V% CA 50/60 Hz |
| Raccordement électrique | Sur plage 2 x 0,75 mm² longueur: 300 mm |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Position de montage | Verticale |
| Température ambiante de fonctionnement | -40…70 °C |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Certifications du produit | UL[RETURN]VDE |
| Matière | Corps :aluminium extrudé |
| Hauteur | Externe: 85 mm |
| Largeur | Externe: 25 mm |
| Profondeur | Externe : 57 mm |
| Conditions d'utilisation | Enveloppe étanche<br>Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique<br>Une protection électrique est nécessaire |
| Mode de fixation | Par clips |
| Support de montage | Rail DIN 35 mm |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.