## Planilha de Produto Características

## EXECH<sub>10</sub>D

# Remote Control Electrical Motor 100 to 125 V DC





#### Principal

The second secon	
Linha de produto	EasyPact EXE Evolis
Nome abreviado do dispositivo	MCH
Tipo de produto ou componente	Mecanismo de motor
Compatibilidade da linha	EasyPact EXE Evolis
Aplicação do dispositivo	Carregamento automático da mola

#### Complementar

Tipo de controle	Controle remoto
Rated supply voltage of auxiliary and control circuits (Ua)	100125 V CC
Tensão limiar de disparo	0.851.1 Ua
Tempo de carregamento	6 s Máximo
Frequência máxima de funcionamento	<= 3 ciclos por minuto
Proteção contra sobrecorrente	23 x ln 0.1 s motor
Consumo de energia	180 W
Corrente de entrada	10 mA a 240 V
Modo de montagem	Fixo
Categoria de acessórios/peças separadas	Peça sobressalente
Tipo de acessórios/peças separadas	Base function

#### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE	
Number of Units in Package 1	1	
Package 1 Height	12,8 cm	
Package 1 Width	13,3 cm	
Package 1 Length	22,9 cm	
Package 1 Weight	1,906 kg	
Unit Type of Package 2	S03	
Number of Units in Package 2	6	
Package 2 Height	30 cm	
Package 2 Width	30 cm	
Package 2 Length	40 cm	
Package 2 Weight	11,9 kg	

#### Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium	
Regulamento REACh	☑ Declaração REACh	
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)	
Sem mercúrio	Sim	
Regulamento RoHS China	☑ Declaração RoHS China	
Informações das isenções RoHS	<b>⊡</b> Sim	
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto	
Perfil de Circularidade	☑ Informação Sobre O Fim Da Vida Útil	

### Garantia contratual

Garantia	18 meses