



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MX diag & com
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MTZ1 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Kommuniziert
Signalisierungsfunktion	Elektrische Drucktaster aktiviert Schließbereit oder geöffnet Fehler Durch Spulen versorgt
[Un] voltage power supply	100 - 130 V AC 50/60 Hz 100 - 130 V DC
Schwellen-Auslösespannung	0.7...1.1 Un on opening
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Einschubtechnik
Maximum response time	60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------