LB1LD03M61

Integral 63 - module de protection LB1-LD - 45..63A - 3P 3d - Id=380..760A



Principales

•	
Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LB1LD
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys Integral disjoncteur-contacteur
Type de produit ou équipement	Module de protection
Description des pôles	3P
Catégorie d'emploi	AC-43
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
Plage de réglage de la protection thermique	4563 A
Courant de déclenchement magnétique	380760 A
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Type de protection	Déséquilibre de phases
Classe de surcharge thermique	Classe 20

Complémentaires

Complementance		
Puissance moteur kW	15 KW à 220240 V CA 50/60 Hz	
	33 KW à 400415 V CA 50/60 Hz	
	33 KW à 440 V CA 50/60 Hz	
	40 KW à 480525 V CA 50/60 Hz	
	55 kW à 600690 V CA 50/60 Hz	
Poids du produit	0,78 kg	

Environnement

Zivii oili oili oili		
Normes	NF C 63-650	
Traitement de protection	TH	
Degré de protection IP	IP20 B se conformer à CEI 60144 IP20 B se conformer à CEI 60529	
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-2060 °C	

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	⊡ Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destériné à se substituer à determination.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des produits pour déterminer l'application ou utilisation spécifique.
Des produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucume de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.