




Principales

Gamme	Merten
Nom du produit	Mécanisme Merten
Type de produit ou équipement	Prise R-TV/SAT
Application	Support d'appareil média
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	2
Type de prise télévision	Intermédiaire
Fréquence de transmission	4...2400 kHz
Perte de dérivation	4,5 à 860 kHz 5 à 2150 kHz
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis et griffes

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.