



### Principales

Gamme de produit	Twido
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Boîtier d'isolement de prise
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Boîtier d'isolement de prise
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Connexion série RS485
Application spécifique du produit	Lignes pré-polarisées (2 R 620 Ohms) Isolement de la ligne RS485 Adaptateur d'extrémité secteur (RC 120 Ohms, 1 nF)

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Contrôleur programmable Twido Boîtier électronique de commande Modicon M238
Tension de service (Us)	24 V
Type de circuit d'alimentation	CC
Alimentation	Externe
Raccordement électrique	1 bornier à vis 2 connecteurs RJ45 (pour dérivation)
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Poids du produit	0,1 kg