



Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 312 Solar Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV310 à 1,5 kW[RETURN]Variateur de vitesse ATV310 à 2,2 kW[RETURN]ATV12H018M2[RETURN]ATV12H018M3[RETURN]Variateur de vitesse ATV310L à 0,75 kW[RETURN]Variateur de vitesse ATV310L à 1,5 kW[RETURN]Variateur de vitesse ATV310L à 2,2 kW[RETURN]Variateur de vitesse ATV310L à 3,0 kW[RETURN]Variateur de vitesse ATV310L à 4,0 kW[RETURN]Variateur de vitesse ATV310L à 5,5 kW
Valeur ohmique	100 Ohm

Complémentaires

Puissance moyenne disponible	28 W à 50 °C 32 W à 40 °C
Largeur	60 mm
Hauteur	170 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	0,605 kg

Environnement


Degré de protection IP	IP00
------------------------	------

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Dimensions



Dégagement

