

Teknisk informasjon

| | |
|----------------------|------------|
| Endebryterkropp type | Fast kropp |
| Kortnavn utstyr | XCS-L |



Komplementær

| | |
|-------------------------------|--|
| Kabelinngang | 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland |
| Beskrivelse av låsemuligheter | Rettt nøkkel |
| Materiale | Metall |
| Vekt | 0,02 kg |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 23,0 g |
| Forpakning 1 høyde | 2,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 3,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 10,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S02 |
| Antall enheter forpakning 2 | 100 |
| Forpakning 2 vekt | 2,689 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Bærekraftig

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.